

## INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA UNIWERSALNEGO WUR 606B

### Zaprogramowanie pilota:

#### 1 sposób – gdy marka urządzenia znajduje się w tabeli kodów.

- Odszukaj właściwy kod na liście kodów (typ i marka urządzenia)
- Nacisnij jednocześnie przyciski: SET i Tv (lub inny dla innego urządzenia)- zapali się LED
- Wprowadz trzy cyfrowy kod.
- Nacisnij: Power.
- Nie należy przekraczać 10 sekund pomiędzy kolejnymi przycisnieniami.
- Jeśli dany kod nie zapewnia działania wszystkich funkcji, trzeba spróbować inny kod dla danej marki lub wyszukiwać automatycznie.

#### 2 sposób – Automatyczne przeszukiwanie wszystkich kodów w celu znalezienia najlepszego odpowiednika.

- Włączyc urządzenie (TV, VCR, SAT, HI-FI)
- Nacisnij jednocześnie przyciski: SET i Tv (lub inny dla innego urządzenia) zapali się LED
- Nacisnij i zwolnij SET
- Naciskaj przycisk POWER do 300 razy aby przeszukać wszystkie kody.
- Jeśli sprzęt zareaguje wyłączeniem wystarczy puścić przycisk POWER, ostatni kod zostanie zapamiętany.
- Jeśli dany kod nie zapewnia działania wszystkich funkcji, trzeba dalej wyszukiwać innego kodu.



### Uwagi:

Przelaczanie między zaprogramowanymi urządzeniami w pilocie odbywa się przyciskami: TV,VCR,SAT,AUX,CD,LD

Aby odczytać ( i zapisać na przyszłość) odszukany kod w wyszukiwaniu automatycznym, należy kolejno:

- Nacisnąć jednocześnie klawisze SET i klawisz 1 - liczba błysków diody LED oznacza pierwszą cyfrę kodu .
- Nacisnąć jednocześnie klawisze SET i klawisz 2 - liczba błysków diody LED oznacza drugą cyfrę kodu .
- Nacisnąć jednocześnie klawisze SET i klawisz 3 - liczba błysków diody LED oznacza trzecią cyfrę kodu .

Instrukcje do innych modeli pilotów uniwersalnych można znaleźć na stronie:

<http://www.piloty.republika.pl/>



Serwis Tv – Wrocław

<http://serwis-tv.com>

**WUR 606B CODE LIST**

Brand/ Device	TVTXT	YCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
ABC				452				
Admiral	032,155							
AEON				502				
Awa	261					581		
Axai	005,159	209,270,271,309 310,306,357						
Alba			407					
Albiral	001							
Amstrac	006		371,372,408 488					
Anitsch		311						
Ankoro			373					
APQ				515				
Apollo			402					
ASA	007,009,013,032 094,155,161	282						
Asiegiant				501,513				
Aetra			372,409,489					
ATLE						579		
Audiosonic	160							
Aura			430,487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014 015,078,079,134 153							
AWA	033,159,160,199 220							
Baird	162	271,273						
Barcom			373					
Basic Line	163							
BEKO	226							
Benjamin			468					
BEST			453	498				
Blaupunkt	010,017,018,020 054,231,232,233 234,236,241	272,274,275,312 369			586			569(VHS)
Brionvega	104,155,164,165 200,201,257	276,283						
Brins	158							
BSR	016,019,021,253							
Bush(UK)	022	281	432					
Cabletime	246,247,251							524,525 526(CTV)
Cambridge			375					
Caravell								822(VCD)
Century	145,146,155							
CGE	019,023,024,145 151,160,170,231	270,277						
CGM	093	281						
Chapparral	216		374,410					
Clarivox	001,166,167							
Contec	253							
Crosley	024,025,145,155 231							
CTC Electronic	096							
Daewoo	168,208							
Dansa		281						
Decca(UK)	002,004,026,028 031,258	278						
Denon						547		564(TUNE) 566(DECK)
DNT			408,420,430 487					
Drake			376,445,446 447,495					
Dual	255,256	273,279						
Dual-tec	004,011,019,029							
Dumont	155							
Dynasat			401,492					
Eastern				507,508 509,510				
Echostar			377,378,379 386,409,411 412,457,458 460,461,462 466					
Eibe	001,171	313						
Elite	106							
Filman	019,029							
Emerson	146,155	286						
EMME ESSE			463,464,465					
Europhon	000,004,019,029 030,146							
Eurosky			421					
Eurostar			465					
Fanner	033,193,240							
Fidelity(UK)	003,034,228							
Filmnet	202,248							
Finlux	007,008,009,013 025,026,029,035 094,161,169,221	278	414,415					
Fisher	025,036,155,167 173,255	280,314,315,316			529	546		
Formenti-Phoenix	093,099,025,037 038,159							
Fracato			380,381					
France Telecom	266							

**WUR 606B CODE LIST**

Brand/ Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Freecom			426					
FIE			399					
Fuba			413					
Funsi	016,160,253	359						
GBC	002,004,019,025 026,031,033,039 040,041,042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004,019,025,032 033,039,149,150	281						
General		358						
General Record			382,416					
GMI				499,515 519,521				
Goldstar	003,004,043,080 153,172,252	282						
Goudmans	119	301						
Goranje	170,173							
Grenada(UK)	002,004,027,041 044,045,046,047 048,049	272,278,283,314 369						
Grundig	003,010,018,020 045,050,051,053 054,056,094	272,275,284,361 369	383,400,402 484					
Haitai							548	
Hanseatic	025,027,037,044 052,055,258	278,285						
Hantarex	000							
Hemmermann	057							
Hinar	033,044,058,059 060	281,286,287,317 360						
Hirschmann			415					
Hitachi	004,040,041,042 044,047,055,061 062,063,064,065 066,067,068,174 221,222	273,281,285,288	483		530			
Huth			421,479					
Hyper	033,004,033,153 193							
ICX International			417					
IEEC				506,514				
Imperial	019,023,024,145 151,169,170,231	277,289						
Inka							541	
Inno Hit	000,004,031,043 060,146,175							
Interfunk	005,027,040,045 046,052,068,070 071,073,075,155	278,290						
Irradio	008,039,043,060 153,262							
ITT-Noxie	005,032,040,041 045,049,069,070 071,072,074,076 162,168,176,177	270,273,276,290 291,292,316	364,385,418					
Janco	249,250							
JBL							623 624	
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrard				417				
Johanson			387					
JVC	077,119,178,179	270,273,292,318 319,320,321,528					605	
Katsui	163							
Karchor	159,163,175						549	
Kathrein			388,389,390 416,469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078,079							
Kenwood						527,531 532,533 534	550 580 572	
KOKA				502,505				
Korting	037,155,157							
Lenco	033,039,183,238 239,240	325,355	423,426,480 481,482		595,596 597,598 599,600 601	080 549	585,586,587 588,589,590 601,602,603 594-(CD)	
Lenor	084							
LEON				499				
Loewe Opta	052,081,156,156 199,213,242	272,276,369						
Logik	028	287,322,360						
Lumia	032,082	322						
Luxor	005,045,047,055 068,083,084,085 086,087,162,177	285,291	384,391,392				528	
Macali			420					
Macom			444					
Magnacyne	000,019,025,029 057,147,149,150 155							
Magnatone	000,003,008,029 030							

**Serwis Tv – Wrocław**

<http://serwis-tv.com>

WUR 606B CODE LIST

Brand/ Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Magnasonic		291						
Magnavox			477			553 576 504	571	
Marantz	026,027	272,278,301						
Measpro			388,393,402 490					
Matsui	004,006,028,041 088,182	287,322,332						
Maximal	058							
Meletronic	255							
Memorex		262,314						
Metz	018,036,089,090 091,155,150,183	272,275,294,369 379	383					
MINA			494					
Minerva	010,018,045,051 053	272,275,369	383,400,484					
MISSION						553		
Mitsubishi	044,062,093,110 154,155,181,182 245	278,281,293,320 362	489					
Mivor	000,003,093,094 095,250							
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	098,170,172	281,325						
Murphy(UK)	041							
NAD		363						
NEC	184	273,313,320	422,478,493			551		
Neckermann	004,026,044,066 082,097,170	270,272,273,278 285,286,309	421					
N.E.I.	166							
Network			394					
Nobliku	003,008,029,051 146	272,369						
Nordmende	065,067,075,098 099,100,101,102 103,104,134,185 186,222	270,273,279,292 295,296,297,318 319,321,323,324 326,327,328,329 330		535,549				
OAK				539				
Obrtech			426					
Oceanic(F)	005,040,105,106 107							
Orceas	004							
Orkyu				536,537		813 814 815 816		
Orion	006,016,026,057 088,108,109,187 188,189,253	266,322,331,332 333,360						
Osaki		282						
Otto Versand	025,027,044,052 055	278,285						
Pace			394,395,400 402,485					
Pael	003,006							
Pakom			396					
Palladium	197	271,356	421					
Palsat			423					
Panasonic	001,003,010,037 040,100,110,111 112,114,190,241	274,290,312,354	473			538	573 674	
Pansat			455					
Parney		313						
Pentax		268						
Philco	010,023,024,026 151,155,169,170 231							
Philix	229							
Philips	003,026,027,046 073,113,115,155 181,192,193,194 223,266,230,242	270,302,334,335 336,369	402,424,425 477			552 553 579 604	560	561(FD) 561(PIP) 562(TAPE) 565(TUNE) 567(DCC)
Phonola	175	278,335						
Pioneer	000,027,067,243	278,320,334,336 363,364,365	474	545		554 555 610	571	
Polestar	214							
Prandoni Prince	008,032,146							
Praxis	217							
Primestat			454					
Prosat	001		405,451,479					
Proton						553		
PYE		320						
Quartz		314						
Quello	004,005,007,008 009,010,013,026 027,028,045,060 051,052,069,094 153,221,231,232 234,235,236,253	272,275,278,286 288,360	383					
Radioia	242							
Radiotone						549		
Radix			409,428,430 467					

Brand/ Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Ran(UK)	022							
RCA(UK)	022,094							
RCA	204,210,211	340	450(DSS)				602	
RC-AK			456					
Redifusion(UK)	005,041,116							
REX	011,021,032,078 079,118	273,292,319						
Roadstar	038							
ROTEL							553 582 583	584(TAPE)
SABA	000,065,067,075 085,098,099,100 103,117,155,185 186,222,224	270,273,279,292 295,318,319,321 326,337 338						
SAE							563	
Saito	004,006,028,088 102,244	286,267,322,332 360						
Sakura			397,398					
Sakura	005,047,048,055 066,068,069,076 082,088,097,182 177,195,249,250 267,268	283,285,314	391,418					
Samhwa	000,004,008,029 030,043							
Samsung	026,033,043,159 160,170,175,212 215	269	459,475,476					
Sansui		320						603
Sanyo	013,031,044,074 119,120,121,122 123,162,167,170 182,195,205	231,314,316,339					539	604 605
SAT 100								372,488
Sebeco			426					
Schneider	004,011,015,019 025,036,038,255 258,262	278,281,289						
Scientific Atlanta			452					
Sear's		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,056,078	309						
Serla		277						
Sharp	044,064,119,124 196,198,225,227	301,302,341					531	550 566
Sherwood							540,541 577,578	
Shinco		356						
Siarex	003,025,029,155							
Sicatel	001							
Siemens	010,231,232,233 234,236	272,275,291,368	383					
Siesta	254							
Silver	160							
Singer	025,029,147,149 155							
Sinclair			427					
Sinudyne	006,016,025,026 029,057,109,125 155,192,197,253	275,287						
Skygiant							511,512	
Skymaster			479					
Sony	028,119,126,127 128,129,130,182 199,228,260	298,299,340,342 343,344,367	472				617	556 557 575 607
Star			470					
Stem	078							
Strong			399,423,426 480					
STS			393					
STV			413					
Sylvania								553 604
TADA							448,523 602	
Taicom								
Tai Wan	218,219							
Tandberg	180,253,266	322						
Tanlec			396					
Tosung	002,004,026,028 031,131	278						
Tay Shoon							508,517	
Teac								608 611
Technics							542	558 609
Technisat			409,428,429 430,431,487					
Technisat			487					
Technovision	263							
Tedalex			466					
Teknika			471					
Tele 1	248							
Teleavia	186							

# WUR 606B CODE LIST

Brand/ Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Telefunken	067,075,088,132 133,134,135,140 185,186,231,235	270,273,279,292 318,319,321,323 330,345,346,347						
Telemax			432					
Telemeister		350	398,409,428 430,469,487					
Teleservice	203,246							
Thomson	065,067,075,078 088,100,103,185 186,222	270,273,279,292 318,323,324,328						
Thorn-Ferguson	001,135,136,137 140,144,148,152 160,186,229,256	270,273,300,303 304,305,306,308 319,329,330,348 368	394,395,400 461,402,433 485					
TMK		286						
Toshiba	022,044,094,119 138,139,141,142	273,292,307	442,444	522			571	
Trans				497,516 520				
Uher	011,012,030,037 038,078,255	270,289						
Ultravox	003,025,082,006 140,155	278						
Uniden			403,404,406 443					
United Satellite			440					
Universum	094,160,221							
Univox	001							
US Electronics			417					
Vector		313	430,487					
Vegavox	169							
Victor		318,328,366				605		
Video		313						
Viewstar			477					
Voxson	032,155							
Vtech			434					
Watson	037							
Walt Radio	001,003,025,029 030,057							
Wega Color	110,143							
White Westinghouse	003,037,159	276,282						
Winar			387,449	501				
WISI			409,420,435 436,437,438 439					
WISU				503,504				
Xenon		322						
Yamaha					543,544	612		
Yoko	004,159							
Zanussi	078							
Zehnder			390					
Zenith	203,237		441,444,445 446,447				570	
Others	206,207,208,204 265	350,351,352,353						826 (A-B Switch)

# WUR 606B CODE LIST

Brand/ Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD/ VCD	AUX
AB			812					
ACE	713							
Aiwa							626	
Aifa Gold			810,811					
CANAL+			804					
Chang Hong							649	
DCS							642	
Echostar			800					
FORTEC STAR			808,809					
Goldstar	700,701						633	
Gynco							646	
Haitai							648	
Hitachi	710							
Hotel TV	704							
IDALL							653	
Kenwood							630	
Legend - V							650	
Mitsubishi	707	751						
NOKIA			807					
Panasonic							629,639	
PANDA							645	
Paragon				806				
Philips			803					
Premier			802					
Samsung	702,703						637	
Sharp							628	
Shinco							647	
Sony	705	750					631	
Toshiba							640	
TPS			805					
Vortic Star			801					
三星							627	
日新							627	
天樂							643	
北京	706,711							
步步高(BBK)							654	
長虹	711							
長城	711							
奇聲							627,634	
松日	711							
松立(Solive)							641	
東大	711							
東寶	711							
東華	711							
佳麗彩	709,711							
皇湖							632	
美多							627	
美程	708							
凌錄							644,655	
麥瑞特							651	
彩虹	711							
神彩	711							
康力	711							
康佳(KONKA)	706,712							
康藝	708							
明華							636	
廣星(Xiaying)							652	
愛多							635	
銀河(Yinhe)							656	
新樂	706							
樂華	706							
輝登	708							
霸王							638	
廣宇	706							
樂歌	711							